

# TOOLFIX TF 119

## DİJİTAL ÖLÇÜ ALETİ



### Açıklama

AC / DC GERİLİM

AC / DC AKIM

DİRENÇ

SÜREKLİLİK

DİYOT

KAPASİTANS

FREKANS

KARE DALGA ÇIKIŞI

GÖREV DÖNGÜSÜ

EKSTRA FONKSİYONLAR:

DÜŞÜK BATARYA UYARISI

OTOMATİK KAPANMA

DEĞER SABİTLEME

ANTO / MANUEL ARALIK

ARKA IŞIK

TRUE-RMS

<b>Teknik Özellikler</b>	
<b>Aralık</b>	<b>Doğruluk</b>
<b>DC gerilimi</b>	
9.999mV / 99.99mV / 999.9mV / 9.999V / 99.99V / 999.9V	± (0,5% + 3)
<b>DC Akım</b>	
99.99µA / 999.9µA	± (0.8% + 3)
999.9mA / 9.999A	± (1,0% + 3)
<b>AC akım</b>	
99.99µA / 999.9µA	± (1,0% + 3)
999.9mA / 9.999A	± (1,2% + 3)
<b>Direnç</b>	
99,99Ω	± (1,0% + 3)
999.9Ω / 9.999kΩ / 99.99kΩ / 999.9kΩ	± (0,5% + 3)
9.999MΩ	± (1,5% + 3)
<b>Kapasite</b>	
9.999nF	± (5.0% + 20)
99.99nF / 999.9nF / 9.999µF / 99.99µF / 999.9µF	± (2.0% + 5)
9,999 mF / 99,99 mF	± (5.0% + 5)
<b>Frekans</b>	
99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz /	± (0,1% + 2)
999.9kHz / 9.999MHz	± (0,1% + 2)
<b>Görev döngüsü</b>	
1%-99%	± (0,1% + 2)
<b>Kare Dalga Çıkışı</b>	
50Hz / 100Hz / 200Hz / 300Hz / 400Hz / 500Hz / 600Hz / 700Hz /	
800Hz / 900Hz / 1000Hz / 2000Hz / 3000Hz / 4000Hz / 5000Hz	
<b>Diyot / Süreklilik</b>	● / ●

<b>Özellikleri</b>
Otomatik aralık
Gerçek RMS
Veri tutma
Arka ışık
Düşük pil uyarısı
Otomatik kapanma

<b>Genel</b>	
<b>Güç kaynağı</b>	2 x 1.5V AAA pil
<b>Boyut</b>	130 * 65 * 32 mm
<b>Ağırlık</b>	114 g