

# CLASS 1502DD

## GÜÇ KAYNAĞI



### Açıklama

1. 0-15V DC çıkış işlevi sağlayan DC güç kaynağı
2. Kısa devreye karşı koruma işlevi (0.6A-2A içinde ayarlanabilir), kısa devreye karşı koruma işlevi otomatik olarak kurtarır.
3. İki LED ekran ayrı ayrı akım ve voltajı görüntüler, size basit bir işlem, ekonomik ve pratik, mükemmel performans bakım aracı sağlar.
3. Çıkış voltajını ayarlamak veya çıkış voltajı ayar voltajı çıkışını düzgün şekilde düzenlemek için dişli: dişli ayar çıkışını ayarlayın, ayarlanan

voltajı düzgün ayarlayın 1.5V, 3.6V, 4.8V, 6V, 7.2V, 0-15V; akım diřlisi: 0.6 A~2A ayarlanabilir.

## **Teknik Özellikler**

Anma Gücü 64W

Çıkış Tipi Tek

Giriş Voltajı 220V

Çıkış Voltajı 0-15V

Çıkış Frekansı 50Hz

Çıkış Akımı 0-2A

Okuma doğruluęu(Akım) 10mA

Çalışma sıcaklığı -10°C ~ 40°C Baęıl nem<%90

Depolama sıcaklığı -20°C ~ 80°C Baęıl nem<80%

Depolama koşulları baęıl nem %80'den düşük

Farklı voltlara sahip ofset dosyaları (1.5V,3.6V,4.8V,6V,7.2V)

Aşırı akım koruma akımı 0.6-2A

Çıkış gerilimi 0~15V Ayarlanabilir

Güç kararlılığı  $\leq 0.01\% \pm 2mV$

Yük Regülasyonu  $\leq 0.01\% \pm 2mV (1mA < I_0 < 1A) | I_0 > 1A$

Kurtarma Süresi  $\leq 100\mu s$  (Maksimum akım  $\leq 3A$ )

Çıkış akımı 0,6 ~ 2A Ayarlanabilir