

# M11 SERI DIJITAL MULTIMETRE



Çalışma Modu	Otomatik/Manuel Değişen
Otomatik Kapanma	Evet
Düşük Pil Uyarısı	Evet
Boyutlar	130 x 70 x 28mm

## Ölçüm Özellikleri

- DC/AC Voltaj Ölçümü
- DC/AC Akım Ölçümü
- Kapasite Ölçümü
- Diyot Testi
- Direnç Ölçümü
- Buzzer
- Frekans Ölçümü
- Sıcaklık Ölçümü
- True RMS
- Süreklilik
- NCV Sensör

## Ölçüm Aralıkları

DC Akım	<ul style="list-style-type: none"><li>6.000A/ 10.00A <math>\pm(1.2\% + 3)</math></li><li>60.00mA/ 600.0mA <math>\pm(1.2\% + 3)</math></li></ul>
AC Akım	<ul style="list-style-type: none"><li>6.000A/ 10.00A <math>\pm(1.5\% + 3)</math></li><li>60.00mA/ 600.0mA <math>\pm(1.5\% + 3)</math></li></ul>
DC Gerilim	<ul style="list-style-type: none"><li>6.000V/ 60.00V/ 600.0V/ 1000V <math>\pm(0.5\% + 3)</math></li><li>60.00mV/ 600.0mV <math>\pm(0.5\% + 3)</math></li></ul>
AC Gerilim	<ul style="list-style-type: none"><li>6.000V/ 60.00V/ 600.0V/ 750V <math>\pm(1.0\% + 3)</math></li><li>60.00mV/ 600.0mV <math>\pm(1.0\% + 3)</math></li></ul>
Direnç	<ul style="list-style-type: none"><li>600.0<math>\Omega</math>/ 6.000k <math>\Omega</math>/ 60.00k <math>\Omega</math>/ 600.0k<math>\Omega</math>/ 6.000M<math>\Omega</math> <math>\pm(0.5\% + 3)</math></li><li>60.00M<math>\Omega</math> <math>\pm(1.5\% + 3)</math></li></ul>
Kapasitans	<ul style="list-style-type: none"><li>9.999nF <math>\pm(5.0\% + 20)</math></li><li>99.99nF/ 999.9nF/ 9.999<math>\mu</math>F/ 99.99<math>\mu</math>F/ 999.9<math>\mu</math>F <math>\pm(2.0\% + 5)</math></li><li>9.999mF <math>\pm(5.0\% + 5)</math></li></ul>
Frekans	99.99Hz/ 999.9Hz/ 9.999kHz/ 99.99kHz/ 999.9kHz/ 9.999MHz $\pm(0.1\% + 2)$

## Paket İçeriği

- 1 x Multimetre
- 1 x Standart Kablo
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Test Kurşun Seti