

SZ18 SERI PRO DIJITAL MULTIMETRE DATASHEET



Aneng SZ18 Dijital Multimetre 9999 LCD ekran sayımlı çok fonksiyonlu, otomatik kademe deęişim özellikli bir dijital multimetredir. 3 adet 1.5V AAA pil ile çalışır.

Model	SZ18
Renk	Kırmızı
Çalışma Modu	Otomatik/Manuel Deęişen
Otomatik Kapanma	Evet
Düşük Pil Uyarısı	Evet
Örnekleme Oranı	3 kez/sn

Çalışma Ortam Sıcaklığı	0°C ~ 40 °C
Çalışma Ortam Nemi	<75%
Boyutlar	147 x 76 x 37mm

Ölçüm Özellikleri

- DC/AC Voltaj Ölçümü
- DC/AC Akım Ölçümü
- Kapasite Ölçümü
- Diyot Testi
- Direnç Ölçümü
- Frekans Ölçümü
- True RMS
- Süreklilik
- NCV Sensör

Ölçüm Aralıkları

DC Akım	<ul style="list-style-type: none">• 9.999A/999.9mA $\pm(1.0\% + 3)$• 99.99mA/9.999mA/99.99 μA/999.9μA $\pm(0.8\% + 3)$
AC Akım	<ul style="list-style-type: none">• 9.999A/999.9mA $\pm(1.2\% + 3)$• 99.99mA/9.999mA/99.99 μA/999.9μA $\pm(1.0\% + 3)$
DC Gerilim	999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V/9.999mV/99.99mV/999.9mV $\pm(0.5\% + 3)$
AC Gerilim	999.9mV/9.999V/99.99V/750.0V/9.999mV/99.99mV/999.9mV $\pm(1.0\% + 3)$
Direnç	<ul style="list-style-type: none">• 99.99Ω $\pm(1.0\% + 3)$• 999.9Ω/9.999k Ω/99.99k Ω/999.9kΩ $\pm(0.5\% + 3)$• 9.999MΩ $\pm(1.5\% + 3)$• 99.99MΩ $\pm(3.0\% + 5)$
Kapasitans	<ul style="list-style-type: none">• 99.99nF/999.9nF/9.999 μm/99.99 μm/999.9μF $\pm(2.0\% + 5)$• 9.999mF $\pm(5.0\% + 5)$
Frekans	99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/5.000MHz $\pm(0.1\% + 2)$

Paket İeriđi

- 1 x Multimetre
- 2 x Test kurşun tel
- 1 x 16 Kombinasyon hattı
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Termokupl
- 1 x Bez anta