

TOOLFIX TF 601

DİJİTAL ÖLÇÜ ALETİ



Dijital Ölçü Aleti

AC / DC GERİLİM

AC / DC AKIM

DİRENÇ

SÜREKLİLİK

DİYOT

KAPASİTANS

FREKANS

GÖREV DÖNGÜSÜ

SICAKLIK

REL

AMBAR

DÜŞÜK BATARYA UYARISI

OTOMATİK KAPANMA

OTO / MANUEL ARALIK

ARKA IŞIK

TRUE-RMS

MAX / MIN

Aralık	Doğruluk
DC gerilimi	
80.00mV / 800.0mV / 8.000V / 80.00V / 800.0V / 1000V	± (0,5% + 3)
Alternatif akım voltajı	
80.00mV/800.0mV/8.000V/80.00V/750.0V	± (1,0% + 3)
DC Akım	
800.0µA/8000µA/80.00mA/800.0mA/8.000A/10.00A	± (1,2% + 3)
AC akım	
800.0µA/8000µA/80.00mA/800.0mA/8.000A/10.00A	± (1,5% + 3)
Direnç	
800.0Ω/8.000kΩ/80.00kΩ/800.0kΩ/8.000MΩ	± (0,5% + 3)
80.00MΩ	± (1,5% + 3)
Kapasite	
9.999nF	± (5.0% + 20)
99.99nF / 999.9nF / 9.999µF / 99.99µF / 999.9µF	± (2.0% + 5)
9,999 mF	± (5.0% + 5)
Frekans	
99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz /	± (0,1% + 2)
400.0kHz / 3.000MHz	
Görev döngüsü	
1%-99%	± (0,1% + 2)
Sıcaklık	
-20 °C ~ 1000 / -4 °F ~ 1832 °F	± (2,5% + 5)
Diyot / Süreklilik	● / ●

Özellikleri

Otomatik / Manuel aralık

Gerçek RMS

Veri tutma

Arka ışık / El Feneri

Bağıl ölçüm

Düşük pil uyarısı

Otomatik kapanma