

# Q1 SERİ DIJİTAL MULTİMETRE



Aneng Q1 Dijital multimetre TRUE RMS(Gerçek efektif değer) özelliğine sahip multimetre çeşitlerindedir. Diğer multimetrelerden farklı olarak analog kadrana değil dijital düğmelere sahiptir. Ergonomik yapısıyla oldukça kullanışlıdır. Profesyonel işlemlerde kullanılabilir.

## Teknik Özellikleri

- Marka adı: ANENG
- Model Numarası: Q1
- Çalışma Sıcaklığı: 0 - 40 ° C
- Çalışma Nemi: ≤75% RH
- Depolama Durumu: -20 ~ 60 ° C
- Depolama Nemi: ≤80% RH
- Çalışma modu: otomatik / manuel değişen
- Ölçme indüktans aralığı: hayır
- Ölçüm Sıcaklığı Aralığı: -20 ~ 1000 C / -4F-1832F
- Ölçüm Kapasitesi Aralığı: 9.99nF / 99.99nF / 999.9nF / 9.99uF / 99.99uF / 999.9uF / 9.999MF
- Ölçüm Voltaj Aralığı: 999.9mV / 9.999V / 99.99V / 999.9V
- Akım Ölçüm Aralığı: 999.9uA / 99.99uA / 999.9mA / 10A
- Direnç Ölçüm Aralığı: 99.99 / 999.9 / 9.999k / 99.99k / 999.9K / 9.999M / 99.99M Ohm
- Frekans: 99.99Hz / 999.9Hz / 9,999 KHz / 99,99 KHz / 999,9 KHz / 5 MHz
- Ekran tipi: dijital ekran
- Diyot testi: evet
- Görev Döngüsü:% 1 -% 99
- Örnekleme hızı: saniyede 3 kez
- Güç: 2 \* 1.5V AA piller (Dahil Değil)

