

SZ17 SERI PRO DIJITAL MULTIMETRE DATASHEET



Aneng SZ17 Dijital Multimetre 6000 LCD ekran sayımlı çok fonksiyonlu, otomatik kademe deęişim özellikli bir dijital multimetredir. 3 adet 1.5V AAA pil ile çalışır.

Model	SZ17 Pro
True RMS	Evet
Ekran	6000 sayım
Güç Kaynağı	3*1.5V AAA

Teknik Özellikleri

DC akım	6A/10A/60mA/6A/600uA/6000uA \pm (1.0% + 3)
AC akım	6A/10A/60mA/6A/600uA/6000uA \pm (1.2% + 3)
DC voltaj	6V/60V/600V/1000V/60mV/600mV \pm (0.5% + 3)
AC voltajı	6V/60V/600V/750V/60mV/600mV \pm (1.0% + 3)
Direnç	600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω /6M Ω /60M Ω
Kapasitans	6nF/60nF/600nF/6 μ F/60 μ F/600 μ F6mF/60mF

Paket İçeriği

- 1 * SZ17 Pro
- 1 * Prob
- 1 * Kullanım Kılavuzu