

# Hantek-2C72 Dijital Osiloskop Multimetre Datasheet



Tamamen yeni bir el tipi osiloskop-Hantek2000 serisi, kompakt ve hafif konseptini sürdürüyor.Yeni nesil 3'ü 1 arada çok işlevli test cihazı ile: osiloskop, sinyal kaynağı (sadece 2D42 2D72) ve multimetre olarak tasarlanmıştır.

- Osiloskop + Multimetre
- Akıllı şarj kontrolü: 18650 değiştirilebilir lityum pil güç sistemi, yüksek akım-5V / 2A veya sıradan bilgisayar USB arayüzü ile şarj edilebilir
- Yumuşak renkler, net dalga formları ekranı
- AC/Dcvoltaj/akım, direnç, diyot, kapasitans, açma-kapama testi ölçmek için kullanılabilen fonksiyonel dijital multimetre
- Çift Kanallı Osiloskop İşlevi
- Multimetre Fonksiyonu

## Teknik Özellikler

Üretici Firma	Hantek
Ürün Kategorisi	Dijital Osiloskop
Seri	2C72
Analog Bant Genişliği	70MHz
Maksimum Gerçek Zamanlı Örnekleme Oranı	250MSa/s (tek kanal), 125MSa/s (çift kanal)
Dikey Bant genişliği sınırı	20MHz
Kanal Sayısı	2
Dikey çözünürlük	8-bit çözünürlük, her kanal örneklenmiş
Yatay ölçek	5ns/div ~ 500s/div
DMM Maksimum giriş gerilimi	AC:600V, DC: 800Vs
DMM Maksimum giriş akımı	AC: 10A, DC:10A
Giriş empedansı	10M $\Omega$
Ekran	2.8 inch64K renk TFT
Boyut	199x98x40mm
Ağırlık	624g

## Paket İçeriği

- 1 x Dijital Osiloskop
- 2 x Klips Prob
- 1 x Şarj kablosu
- 1 x Güç adaptörü
- 1 x Multimetre Prob